

# FT-S5500 ファームウェア V2.04

# FT-S5000 ファームウェア V2.11

## (Power Mac G5 対応用)

このソフトウェアは FT-S5000/5500 のファームウェア・アップデートです。  
本プログラムでの変更点は下記のとおりです。下記説明をお読みになった上でアップデートしてください。

	バージョン	ダウンロード用ファイル名
FT-S5500	V2.04	FT-S5500_V204.sfirm
FT-S5000	V2.11	FT-S5000_V2.11.jfirm

### ■変更内容

Power Mac G5 での、エラー表示の不具合に対応しました。  
(Adaptec 社製 SCSI カード Power Domain 29160N の OSX ドライバー V1.3 で動作するようになりました。)

Power Mac G5 と FT-S5000/5500 を接続するために上記の SCSI カードを推奨しております。  
FT-S5000/5500 の以前のファームウェアでは、同 OSX ドライバー V1.1 でしか動作しません。  
しかし、OSX ドライバー V1.1～V1.2 と Power Mac G5 との組合せでは、FT-S5000/5500 のエラーが正しく表示されない不具合があります。  
その不具合は OSX ドライバー V1.3 で改修されており、この新しいファームウェアと組み合わせることで、エラー表示の問題を解決できます。

なお、Power Mac G4 と OSX ドライバー V1.1 との組合せには問題ありません。その場合も、ファームウェアをアップデートすることは可能です。

### 【参考】

SCSI カードドライバのバージョン確認方法

- 1) Apple メニューから「この Mac について (About This Mac)」を開き、「詳しい情報... (More Info...)」をクリックします。
- 2) Apple システム・プロファイル (Apple System Profiler) が開くので、「機能拡張 (Extensions)」のタブを選びます。
- 3) リストの中に「Adaptec29160x.kext」があるので、そのバージョンを確認ください。  
(右の欄に「使用できません (Not Available)」と表示されていますが、問題ありません。)

### ■アップデート方法

FT-S5000/5500 のアップデートを先に行い、その後で、SCSI カードのドライバをアップデートしてください。

### 【注意】

・SCSI カードのドライバを先にアップデートすると、FT-S5000/5500 との接続ができなくなります。必ず FT-S5000/5500 のアップデートを先に行ってください。  
・出荷時の Power Mac G5 には、SCSI カードのドライバ V1.3 がバンドルされています。そのままの状態では、以前のファームウェアの FT-S5000/5500 と接続できませんので、一旦、V1.1 にバージョンダウンしてからアップデート作業をして下さい。ドライバ V1.1 も、下記の Adaptec 社サイトから入手可能です。

#### 1) FT-S5000/5500 ファームウェアのアップデート

下記のマニュアルに従って、FT-S5000/5500 にファームウェアをダウンロードしてください。

- FT-S5000 ユーザーズマニュアル(ハードウェア編) 第7章 7.
- FT-S5500 ユーザーズマニュアル(ハードウェア編) 第5章 7.

#### 2) SCSI カードドライバのアップデート

下記の Adaptec 社のサイトから、OSX 用ドライバ V1.3 を取得し、Macintosh にインストールしてください。

[http://www.adaptec.com/worldwide/support/drivers\\_by\\_product.html?sess=no&language=English+US&cat=/Product/APD-29160N](http://www.adaptec.com/worldwide/support/drivers_by_product.html?sess=no&language=English+US&cat=/Product/APD-29160N)

ここに、Macintosh OS X 用ドライバとして、V1.3beta1 がアップされています。

**【注意】**

β版のため、Adaptec 社の保証はありません。しかし、現時点で、エラー表示の問題が解決できる唯一のドライバです。  
FT-S5000/5500 での使用については当社でも検証済ですが、動作保証は致しかねます。  
Adaptec 社から新たなバージョンが発表されれば、検証の上、アナウンスする予定です。

以上